

Interfejs AUX-IN dla wejścia zmiennacz CD 12pin kod: 14270



- Audi: RNS-E
- Volkswagen: CQ-JV1060L, Delta 6, MCD, MFD2, RNS-2, RCD200, RCD300, RCD500
 - Skoda: Stream, Rhapsody •
- Kompatybilna z większością odbiorników fabrycznych Audi, VW i pokrewnych z 12-pinowym gniazdem Quadlock "C"
- Pozwala w odbiorniku aktywować gniazdo przeznaczone dla zmiennaczki płyt CD i uzyskać wejście liniowe dla sygnału audio z dowolnego źródła zewnętrznego np. odtwarzacza MP3, iPod, DVD lub nawigacji PDA
- Opis gniazda odbiornika powinien zawierać sygnały:



02 - COM lub S-GND masa audio 04 - +UB CDC +12V
06 - CDC DATA lub DATA OUT
08 - NF-L lub CD-L wej. audio L
09 - NF-R lub CD-R wej. audio R
10 - ACC lub -o/o- +12V wyłącz.
11 - CDC DI lub DATA IN
12 - CDC CLK lub CLOCK IN

- Czarny przewód należy połączyć w pierwszej kolejności z masą (obudową) odłączonego od zasilania radia
 - Czarne (ew. białe) gniazdo cinch - wejście audio L
 - Czerwone gniazdo cinch - wejście audio R
- Po załączeniu klawiszem CC/CD adapter aktywuje wejście audio i wyświetla na displayu napis CDC11 TRACK66 oraz kolejne jednostki sekund